

# RADION overvalzender

www.boschsecurity.nl



**BOSCH**

Technologie voor het leven



- ▶ Bestand tegen water en stof
- ▶ Verzendt overvalarmen per gebruiker voor unieke identificatie
- ▶ Uitvoering met één drukknop of twee drukknoppen, voorkomt ongewenste activering
- ▶ Maximale levensduur van batterijen
- ▶ Met controle op bijna lege batterij en verwijdering uit bewaakte zones

RADION draadloos van Bosch biedt het bereik, de schaalbaarheid en uitzonderlijke levensduur van de batterij die nodig zijn om betrouwbare prestaties en een uitstekende kwaliteit te garanderen. Geavanceerde opties voor diagnose en registratie van meerdere apparaten zorgen ervoor dat de installatie en het onderhoud kostenefficiënter kunnen worden uitgevoerd. Met een complete productielijn van randapparatuur biedt RADION de flexibiliteit waarmee aan de vereisten van praktisch elke toepassing kan worden voldaan.

## Stelsysteemoverzicht

RADION panic is een draadloze zender met één drukknop of twee drukknoppen die een alarmsignaal naar het bewakingssysteem verstuurt. Elke zender is geprogrammeerd met een unieke code waaraan het bewakingssysteem de desbetreffende zender herkent.

## Basisfuncties

RADION panic verstuurt een overvalcode als één of beide toetsen langer dan 600 milliseconden worden ingedrukt.

### Bestand tegen water en stof

De behuizing is bestand tegen stof en water.

### Supervisie

RADION-overvalknoppen versturen een aanwezigheidssignaal naar RADION-ontvangers. Indien aangesloten op een compatibele inbraakcentrale van Bosch met door de gebruiker definieerbare bewaking voor overvalknoppen, wordt de inbraakcentrale gewaarschuwd als de ontvanger binnen het bewakingsinterval geen aanwezigheidssignaal van een toegewezen handzender heeft ontvangen.



### Aanwijzing

De inbraakcentrale moet worden geconfigureerd om deze apparaten te bewaken, zodat de verwijdering van het apparaat uit de bewaakte zone kan worden gedetecteerd.

### LED

De LED knippert om aan te geven dat een signaal naar uw beveiligingssysteem verzonden is.

**Certificaten en goedkeuringen**

Regio	Certificatie
V.S.	UL 1023 - Inbraakdetectiesystemen voor huishoudens SIA CP-01:2010
Europa	EN50131-1

Regio	Certificiëring	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC); 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD); 1999/5/EC Radio equipment and Telecommunications Terminal Equip- ment (R&TTE); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous sub- stances in electrical and electronic equip- ment (RoHS)
VS	FCC	Part 15 Security/Remote Control Trans- mitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Canada	IC	1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Brazilië	ANATEL	4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB- A; RFKF-TB-A]

**Installatie/configuratie****Aanbevolen batterijen**

Voor een juiste werking van uw handzender worden de volgende batterijtypen aanbevolen: Duracell DL2032, Varta CR2032 of Panasonic CR2032.

**Meegeleverde onderdelen**

Aantal	Component
1	Overvalknop
1	Lithiumbatterij (CR2032) knoopcel
1	Installatiehandleiding

**Technische specificaties****Eigenschappen**

Afmetingen	63,7 mm x 35,5 mm x 13,0 mm
------------	-----------------------------

**Voeding**

Stroom/spanning	Eén CR2032-lithiumbatterij, 3 VDC
Levensduur van de batterij	Maximaal 5 jaar

**Omgevingseisen**

Temperatuur	0°C tot +49°C (+32°F tot +120°F)
Relatieve vochtigheid	Maximaal 93%, niet- condenserend

Frequentie	433,42 MHz
Gebruik	Bedoeld voor gebruik binnenshuis.

**Compatibiliteit**

Ontvangers	B810 (alleen compatibel met RFPB-SB-A en RFPB-TB-A)
------------	--

**Handelsmerken**

Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn waarschijnlijk gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te worden behandeld.

**Bestelinformatie****RFPB-SB (433,42 MHz)**

Draadloos, zender met één drukknop. Geschikt voor gebruik in Europa, Afrika en Australië.  
Opdrachtnummer **RFPB-SB**

**RFPB-SB-A (433,42 MHz)**

Draadloos, zender met één drukknop. Geschikt voor gebruik in Noord- en Zuid-Amerika.  
Opdrachtnummer **RFPB-SB-A**

**RFPB-SB-CHI (433,42 MHz)**

Draadloos, zender met één drukknop. Alleen geschikt voor gebruik in China.  
Opdrachtnummer **RFPB-SB-CHI**

**RFPB-TB (433,42 MHz)**

Draadloos, zender met twee drukknoppen. Geschikt voor gebruik in Europa, Afrika en Australië.  
Opdrachtnummer **RFPB-TB**

**RFPB-TB-A (433,42 MHz)**

Draadloos, zender met twee drukknoppen. Geschikt voor gebruik in Noord- en Zuid-Amerika.  
Opdrachtnummer **RFPB-TB-A**

**RFPB-TB-CHI (433,42 MHz)**

Draadloos, zender met twee drukknoppen. Alleen geschikt voor gebruik in China.  
Opdrachtnummer **RFPB-TB-CHI**

**Vertegenwoordigd door:**

**Nederland:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5617 BA Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be