

FPP-3000 Voeding



- ▶ VdS-gecertificeerd
- ▶ Conform EN 54-4
- ▶ Voeding van 5,0 A
- ▶ 2 x 40 Ah-accu's
- ▶ 7 AUX-uitgangen afzonderlijk gezekeerd

De FPP-3000 externe voeding voldoet aan:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	FPP-3000 (ZSP135-DR)
Polen	CNBOP	3647/2019 FPP-3000
Europa	CPD	FPP-3000
Duitsland	VdS	G 511007 FPP-3000 (ZSP135-DR)

Opmerkingen over installatie/configuratie

RS232/RS485-interface mag niet worden gebruikt.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Voeding*
1	Aanvullend pakket*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Technische specificaties

Elektrisch

Ingangsspanning (VAC)	230 VAC (+10%/-15%)
Ingangsspanningsfrequentie (Hz)	50 Hz; 60 Hz
Uitgangsspanning (VDC)	1 AUX-uitgang: 20,8 - 28,3 VDC en 6 AUX-uitgangen: 20,5 - 28,3 VDC
Nominale spanning (VDC)	27.10 VDC
Rendement van voeding (%)	81%
Spanningsuitgangen	1 AUX-uitgang: 5,0 A en 6 AUX-uitgangen: 0,5 A

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-5 °C – 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	20% – 95%
IP-classificatie	IP44

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Gewicht (kg)	11 kg
Montagetype	Wandmontage

Kleur	Crèmewit (RAL 7035)
-------	---------------------

Aanvullende informatie EN 54-4

I min	0 A
I max a	3,0 A
I max b	5,0 A
Zekeringswaarde (snel)	1 AUX-uitgang: 10,0 A en 6 AUX-uitgangen: 0,5 A
Accucapaciteit	40 Ah
Max. accuweerstand (storingsdrempel)	250 mΩ

Bestelinformatie**FPP-3000 Voeding**

Externe voeding

Bestelnummer **FPP-3000 | F.01U.398.453****Vertegenwoordigd door:**

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com